

## RJ685-15 安全性能综合测试仪点检工装



### 产品简介

RJ685-15 安全性能综合测试仪点检工装是满足接地、泄漏、绝缘和耐压安全性能测试仪日常点检需求的工装，根据输入电压自动切换各项安规负载，每项两档检验值，满足不同检验需求。

### 检验点

| 接地  | 输入电流                | 接地电阻                        | 测量端子      |
|-----|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 0 档 | $\leq 25\text{A}$   | $75\text{m}\Omega$          | 接地 0 档+回路 |
| 1 档 | $\leq 25\text{A}$   | $150\text{m}\Omega$         | 接地 1 档+回路 |
| 绝缘  | 输入电压                | 绝缘电阻                        | 测量端子      |
| 0 档 | $\leq 1000\text{V}$ | $120\text{M}\Omega \pm 5\%$ | 测量+回路     |
| 1 档 | $\leq 1000\text{V}$ | $60\text{M}\Omega \pm 5\%$  | 测量+回路     |

| 耐压  | 输入电压                | 电阻                          | 参考电流<br>输入电压 1650V | 参考电流<br>输入电压 1800V | 测量端子  |
|-----|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 0 档 | $\leq 2000\text{V}$ | $600\text{k}\Omega \pm 2\%$ | $2.75\text{mA}$    | $3.00\text{mA}$    | 测量+回路 |
| 1 档 | $\leq 2000\text{V}$ | $200\text{k}\Omega \pm 2\%$ | $8.25\text{mA}$    | $9.00\text{mA}$    | 测量+回路 |
| 泄漏  | 输入电压                | 电阻                          | 参考电流<br>输入电压 233V  | 参考电流<br>输入电压 244V  | 测量端子  |
| 0 档 | $\leq 400\text{V}$  | $460\text{k}\Omega \pm 2\%$ | $507\mu\text{A}$   | $530\mu\text{A}$   | 测量+回路 |
| 1 档 | $\leq 400\text{V}$  | $230\text{k}\Omega \pm 2\%$ | $1013\mu\text{A}$  | $1061\mu\text{A}$  | 测量+回路 |

全国服务热线：4008-515-616

青岛市城阳区龙飞路 38 号

官方网址：www.ruijie-ate.com