

RJ685-15

安全性能综合测试仪点检工装



产品简介

RJ685-15 安全性能综合测试仪点检工装是满足接地、泄漏、绝缘和耐压安全性能测试仪日常点检需求的工装，根据输入电压自动切换各项安规负载，每项两档检验值，满足不同检验需求。

检验点

接地	输入电流	接地电阻	测量端子
0 档	≤25A	75mΩ	接地 0 档+回路
1 档	≤25A	150mΩ	接地 1 档+回路
绝缘	输入电压	绝缘电阻	测量端子
0 档	≤1000V	120MΩ±5%	测量+回路
1 档	≤1000V	60MΩ±5%	测量+回路

耐压	输入电压	电阻	参考电流	参考电流	测量端子
			输入电压 1650V	输入电压 1800V	
0 档	≤2000V	600kΩ±2%	2.75mA	3.00mA	测量+回路
1 档	≤2000V	200kΩ±2%	8.25mA	9.00mA	测量+回路
泄漏	输入电压	电阻	参考电流	参考电流	测量端子
			输入电压 233V	输入电压 244V	
0 档	≤400V	460kΩ±2%	507μA	530μA	测量+回路
1 档	≤400V	230kΩ±2%	1013μA	1061μA	测量+回路